

Linktower LED Lichtmast

Ein neues Design für den Linktower, eins der innovativsten und revolutionärsten Modelle in der Produktpalette von Generac Mobile®! Der **Linktower LED 4x240W** ist ein mobiler Lichtmast, der durch eine externe Stromquelle, zum Beispiel durch einen Generator, durch das Netz oder durch einen anderen Lichtmast mit eingebautem Generator gespeist werden kann.

Anschlussfähiges Modell

Die Haupteigenschaft von **Linktower LED** besteht darin, dass bis zu 3 Einheiten in Serie mit einer einzigen Stromquelle verbunden werden können, so dass bei geringem Kraftstoffverbrauch ein großer Bereich beleuchtet werden kann.

Einfaches Handling

Dank dem praktischen Handwagen, dem geringen Gewicht und dem neuen Tastrad kann ein einziger Bediener den Linktower schnell und sicher in jeder Art von Arbeitsbereich bewegen.

Verschließbare Zugriffstüren

Der neue **Linktower LED** hat zwei verschließbare Türen für den Zugriff auf das Innere, wo Unterlagen und Werkzeug aufbewahrt werden können.

Neue Stabilisatoren

Ein neues Modell eines robusten, einfachen Stabilisators: Der Lichtmast ist in wenigen Sekunden perfekt nivelliert.

Regenschutz

Der neue Rahmen des **Linktower LED** Lichtmast ist derart geformt, dass die Schalttafel besser vor Regen geschützt ist.

Neue Stabilisatoren

Ein neues Modell eines robusten, einfachen Stabilisators: Der Lichtmast ist in wenigen Sekunden perfekt nivelliert.

Regengeschütztes Bedienteil

Der neue Rahmen des **Linktower LED** soll das Bedienpult besser vor Regen schützen.



Picture shown may not reflect actual configuration.

Linktower T4 LED	Technical Data
Abmessungen min. (L x B x H)	1230 x 780 x 2180 mm
Abmessungen max. (L x B x H)	1870 x 1460 x 6700 mm
Trockengewicht	246 kg
Mast System	Manuel
Mast Drehung	340°
Leuchtkraft	4 x 240 W
Leuchtenart	LED
Total Lumen	139200 Lm
Ausleuchtung	2800 m ²
Ausgangs Steckdose (A/V/Hz)	16/220/50 – 16/240/60
Eingang Steckdose (A/V/Hz)	16/220/50 – 16/240/60
Windstabilität	80 km/h
Standardanhänger	Handfahrgestell



Picture shown may not reflect actual configuration.