

## KS 2002/40

Die handliche Elektro -  
Kettensäge für müheloses  
Sägen ohne Abgase



Softstart

werkzeuglose Kettenspannung

LED Anzeige für den Betriebszustand

**OREGON** Qualitäts- Sägekette &  
Führungsschiene

Rückschlagschutz mit Sofort-  
Kettenbremse





## Die praktische und handliche Elektro - Kettensäge **KS 2002/40** von **ATIKA** - ideal für müheloses Arbeiten ohne Abgase.

### Ausstattung:

- Die **OREGON** Qualitäts- Führungsschiene mit Umlenkstern und rückschlagarmer Sägekette gewährleistet beste Arbeitsergebnisse.
- Der Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse < 0,1 sek. und der Sicherheitsschalter mit Einschaltsperr sorgen für mehr Sicherheit.
- Die werkzeuglose Kettenspannung ermöglicht ein einfaches Einstellen der Sägekette, die automatische Kettenschmierung verringert den Verschleiß und sorgt für eine angenehme Laufruhe.
- Die moderne LED Anzeige zeigt den Betriebszustand der Kettensäge an. Der Handgriff ist als komfortabler seitlicher Baumfällgriff ausgeführt.
- Der robuste Krallenanschlag aus Metall und die Ölstandsanzeige runden das Angebot ab.



Kettensäge	KS 2002/40
Artikelnummer	302282
Wechselstrommotor	230 V ~ 50 Hz
Leistung P <sub>1</sub>	2000 W
Schnittlänge	400 mm
Schnittgeschwindigkeit	13,5 m/sek
<b>OREGON</b> Sägekette (rückschlagarm)	9,52 mm (3/8")
Tankinhalt (mit Ölstandsanzeige)	200 ml
garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>	109 dB (A)
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub>	92,55 dB (A)
Messunsicherheitsfaktor K	2,5 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a <sub>vhw</sub>	< 4,89 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheitsfaktor K	1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>OREGON</b> Führungsschiene mit Umlenkstern	✓
LED Betriebsanzeige & Softstart	✓
Kabelzugentlastung & robuster Krallenanschlag	✓
automatische Kettenschmierung & Ölstandsanzeige	✓
Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse < 0,1 sek. & Sicherheitsschalter mit Einschaltsperr	✓
inkl. Kettenschutz	
Gewicht ca.	5,7 kg

Technische Änderungen vorbehalten.