



DIESEL 4000 C

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Diesel

Produktvorzüge

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Geringer Verbrauch
- Komfortables Handling durch ergonomische Griffe
- Kompakter Rahmen mit Stoßband

Verschiedenes

Die kombinierten Vorteile einer hohen Kapazität und einer herausragenden Langlebigkeit für alle professionellen Anwendungen.



DIESEL 4000 C

Allgemeine technische Daten

Baureihe	Diesel
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	3.4
Max. Leistung (LTP) (kVA)	4.25
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Schallleistung, gewährleistet Lw(A)	108
Schallpegel dB(A) in 1m	92
Schallpegel dB(A) in 7m	78

Technische Daten Motor

Fabrikat Motor	Kohler Diesel
Motor Type	KD350
Ventilanordnung	Diesel O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	Diesel
Autonomie (h)	4.8
Verbrauch (L/h)	0.9
Tank (L)	4.3
Ölmangelabschaltung	Nein
Hubraum (cm ³)	349
Öfüllmenge (l)	1.2

Technische Daten Generator

Modell	Synchron
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

Anschlüsse und Schalttafel

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Schutzschalter

Abmessungen und Gewicht

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55.5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	70

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.5
Höhe (cm)	60
Palettentyp	120/81
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193

DIESEL 4000 C - PORTABLE POWER - 50Hz range Diesel

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Zubehör inklusive


Betriebs- und Wartungsanleitung

Zubehör exklusive


R01	Differentialschutz R01	Schaltkasten mit Fehlerstromschalter und Betriebsstundenzähler
R05M	Manueller Quellenumschalter	Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.
RKB1	Radsatz RKB1	Radsatz für Stromerzeuger bis 6 kW
RPM	Steckersatz RPM	
RPQ	Erdungsstab RPQ	Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm ² Querschnitt.
RBAC	Ablagefach	Herausnehmbarer Ablagefach